CAPITULO 4

COMO ARREGLAR UNA LLAVE

En este capítulo trataremos de guiarlos en la reparación de aquella llave del lavamanos u otro implemento del hogar, que no para de gotear. Además de molestar puede significar un aumento en la cuenta de agua, y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Esta tarea la cumpliremos lo mas didácticamente posible para que la explicación que daremos sea entendida por Cualquier persona y no tenga que recurrir a un técnico para esta reparación que es muy sencilla. El primer paso.—Ubicar la llave de paso de la casa o del circuito en que vamos a trabajar. Cerremos bien la llave y a continuación abramos la llave que vamos a desarmar para que salga toda el agua que quede en el circuito de cañerías. Segundo paso.—Desarme de la llave. Quitaremos los sellos que tiene (si los tiene) y a continuación sacaremos la mariposa de la llave. Enseguida con la llave inglesa o la llave plana adecuada (llave de punta), procederemos a soltar la parte superior de la llave. Una vez desarmada la llave nos encontraremos con el interior de la llave en que lo primero que veremos será un vástago, que al retirar, en la parte inferior habrá una pieza de goma que es la que corta la pasada del agua hacia el exterior. Tercer paso.—Ahora procederemos al reemplazo de la goma de la llave, según sea el modelo podrá ser goma, plástica o suela (la suela no es lo más indicado. En algunos modelos el vástago viene con la goma incluida, en otras hay que poner un reemplazo nuevo, ya que el goteo se produce por fatiga del material y no-corta bien se pasa el agua por una cintura originada por los continuos aprietes. (la llave no se debe apretar demasiado para que corte) Cuarto paso.—En el caso de que por necesidad haya tenido que sacar la llave desde la cañería de alimentación, antes de ponerla

nuevamente deberá poner cinta teflón para que el ajuste de los hilos queden sellados. Todos los materiales y herramientas que hemos utilizado en esta oportunidad están en nuestra maleta preparada anteriormente.—

Cuando desarmemos una llave que someteremos a reparación (por haber diferentes modelos) deberemos tener cuidado en ir anotando en nuestra memoria o en pequeño dibujo, las partes de esta, para no tener dificultades en el rearme del aparato.